



meccanocar 443 00 49960-976-Avviatore d'emergenza 12V-2400A

Avviatore portatile d'emergenza per la messa in moto di veicoli con batterie funzionanti ma scariche. Tensione erogata di 12 Volts, corrente massima di spunto 2400 Ampere.

Carcassa in materiale plastico antiurto, cavi elettrici di grande sezione, pinze in ottone professionali isolate,

Voltmetro analogico per verificare lo stato di carica. Ricaricabile con l'apposito caricabatterie automatico in dotazione. Presa tipo accendisigari per la ricarica o per l'utilizzo sui veicoli come batteria ausiliaria salva memorie.

Caratteristiche tecniche

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ➤ Tensione in uscita: | 12 Volts. |
| ➤ Corrente di avviamento: | 760 A. |
| ➤ Corrente di picco: | 2400 A. |
| ➤ Cavi pinze: | 1,3 metri X 25 mmq. |
| ➤ Fusibile di protezione in uscita: | 16 A. |
| ➤ Dimesioni: | 430 X 360 X 90 mm. |
| ➤ Peso: | 10,5 Kg. |

Dichiarazione di conformità CE

Il costruttore, sotto la sua completa responsabilità, dichiara che il prodotto in oggetto e gli accessori compresi sono conformi alla seguente normativa:

- EN 50 144 -

In base alle prescrizioni delle direttive 89/336/EEC e 98/37/EEC.